Medexpro Thermometer bieten sichere und zuverlässige Messwerte. Ein akustisches Signal signalisiert den abgeschlossenen Messwert, sobald die Peak-Temperaturen erreicht sind. Ein automatischer Fieber Alarm ertönt, wenn die Temperatur erreicht 37,8 ° c (100 ℉) oder höher. Die zuletzt gemessene Lektüre wird automatisch im Arbeitsspeicher gespeichert, sodass Benutzer ihre Temperaturen problemlos nachverfolgen können. Die praktische automatische Abschaltung ermöglicht die Verlängerung der Batterielebensdauer.
Produkt-Inhalt:
1 Thermometer
1 Bedienungsanleitung
1 BBT Abdeckung
1 Lagerung Case
1 Geschenkbox
5 Probe Abdeckungen

Produkt illustreation

Produktspezifikationen

Produktname: Digital Thermometer jt002bt

Stromversorgung: 1,5 DC, 1LR41-Akku.
Stromverbrauch: 0,1 MW
Batterielebensdauer: ca. 1100 Lesungen (wenn für 10 Minuten pro Tag verwendet)
Sensing Unit: Thermistor
Messverfahren: tatsächliche Messung
Temperatur Display: 3-Digit, + ° c (° f) Display in 0,1 Grad-Schritten
Messgenauigkeit: ± 0,05 ° c (32 ° c -43 ° c)
± 0.1 ° f (89,60 ° f-109.40 ° f)
Messung Zeit: 2 m
Messbereich: 32 ° c bis 43 ° c (89,6 ° f bis 109.40 ° f)
Umgebungsbedingungen: Umgebungstemperatur: + 10 ° c bis + 40 ° c (50 ° f bis 104 ° f)
Lagerung-Umgebung: -20 ° c bis + 60 ° c (-4 ° f bis 140 ° f)
Temp und Luftfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit 30-95% RH
Gewicht: ca. 15 g (Batterie inbegriffen)
Abmessungen: 20 mm (b) * 130 mm (l) * 13 mm (d)
Zubehör: Test-Akku (Alkaline-Magnesium-Knopf-LR4), Speicher Case, Benutzerhandbuch.
Verpackung: 80pcs/CTN
CTN Größe: 331mm * 305 mm * 260 mm

Gebrauchsanweisung:

Schritt 1. Drücken Sie die ein/aus-Taste neben dem LCD-Display. Ein Ton wird wie der Bildschirm zeigt, gefolgt von der letzten Lagertemperatur.

Nach der Anzeige der selbst-Test-Temperatur, ist das Thermometer jetzt im Test-Modus.
* Hinweis: Wenn die gemessene Temperatur kleiner als 32 ° c oder 90 ℉ ist, wird das LCD-Display Lo angezeigt, wenn die gemessene Temperatur höher ist als 42,9 ° c oder 109,9 ℉, wird das LCD-Display Hi angezeigt.

Schritt 2. Positionieren Sie Thermometer in der gewünschten Position (Mund)

(a) orale Verwendung: Platzieren Sie Thermometer unter der Zunge, wie durch "-" Position. Schließen Sie den Mund und atmen Sie gleichmäßig durch die Nase, um zu verhindern, dass die Messung durch Einatmen/atmet Luft beeinflusst wird. Normale Temperatur zwischen 35,7 ° c und 37,3 ° c (96,3 ℉ und 99,1 ℉

Schritt 3.

Das Degree Sign blinkt während der Testphase. Wenn das Blinken aufhört, ertönt ein Alarm für ca. 10 Sekunden. Die gemessene Lektüre wird gleichzeitig auf dem LCD-Display angezeigt. Die minimale Messung der Zeit, bis der Signalton (Beep) ohne Ausnahme gepflegt werden muss. Die Messung wird auch nach der Summer-Benachrichtigung fortgesetzt. Die angezeigte Temperatur ändert sich nicht, wenn das Thermometer aus seiner Prüfung entfernt wird.

Schritt 4.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, drücken Sie die ein/aus-Taste, um die Einheit nach Abschluss des Tests zu deaktivieren. Wenn keine Aktion ausgeführt wird, schaltet das Gerät nach around10 Minuten automatisch ab.
Bewahren Sie das Thermometer in ihrer Schutzhülle auf.